

Oznaczenie														
Zaciski		Rozł.Gł.	G.g.1	G.g.2	G.g.3	G.g.4	G.g.5	G.g.6	G.o.1	G.o.2	G.o.3	G.o.4	G.o.5	AW
Nazwa	Zasilanie z istniejącego przyłącza napowietrznego	Przycisk p.poż. wyłacznika głównego	zasilanie gniazd 1-faz./16A 230V	zasilanie gniazd 1-faz./16A 230V	zasilanie gniazd 1-faz./16A 230V	zasilanie gniazd 1-faz./16A 230V	zasilanie gniazd 1-faz./16A 230V	zasilanie gniazd 1-faz./16A 230V	zasilanie oświetlenia	zasilanie oświetlenia	zasilanie oświetlenia	zasilanie oświetlenia	zasilanie oświetlenia	zasilanie oświetlenia awaryjnego
Typ przewodu	przyłącze napowietrznej	HDGS 3x1,5mm	YDYp(żo) 3x2,5mm	YDYp(żo) 3x2,5mm	YDYp(żo) 3x2,5mm	YDYp(żo) 3x2,5mm	YDYp(żo) 3x2,5mm	YDYp(żo) 3x2,5mm	YDYp(żo) 3x1,5mm	YDYp(żo) 3x1,5mm	YDYp(żo) 3x1,5mm	YDYp(żo) 3x1,5mm	YDYp(żo) 3x1,5mm	YDYp(żo) 3(4)x1,5mm
Moc	21/26kW		2kW	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW	0,4kW	0,5kW	0,6kW	0,4kW	0,4kW	0,5kW



G.C.W.	G.K.P.	G.w.c.	G.Rack	G.gk.1	G.gk.2	G.gk.3	G.gk.4	G.gk.5
zasilanie 3-faz. centrali wentylacyjnej	zasilanie 3-faz. centrali wentylacyjnej	zasilanie 1-faz. węzła cieplnego	zasilanie 230V szafy Rack	zasilanie gniazd 1-faz./16A 230V DATA do komputerów	zasilanie gniazd 1-faz./16A 230V DATA do komputerów	zasilanie gniazd 1-faz./16A 230V DATA do komputerów	zasilanie gniazd 1-faz./16A 230V DATA do komputerów	zasilanie gniazd 1-faz./16A 230V DATA do komputerów
YDYp(żo) 5x4mm	YDYp(żo) 5x2,5mm	YDYp(żo) 3x2,5mm	YDYp(żo) 3x2,5mm	YDYp(żo) 3x2,5mm	YDYp(żo) 3x2,5mm	YDYp(żo) 3x2,5mm	YDYp(żo) 3x2,5mm	YDYp(żo) 3x2,5mm
8kW	6kW	2kW	1kW	2kW	2kW	2kW	2kW	2kW

Pz = 46kW
Po = 26kW
Pob =21kW
In = 32A



PRZEWIDZIEĆ ZAPAS MIEJSCA W ROZDZIELNI 30%

1 – Instalacja w sytemie TN-S
2 – Ochrona poprzez szybkie wył. zasilania przez:
  – wył. nadmiarowe
  – wył. różnicowoprądowe
3 – Przewody kabelkowe o izolacji 750V, (żo)
4 – zapewnić zapas miejsca w rozdzielni 30%

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE mgr inż. Marek Świątek tel/fax. 824-93-08 kom. 601-38-35-30; 607-334-000	INWESTOR GMINA MIASTO ZDUŃSKA WOLA
Obiekt: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE MOPS Zduńska Wola ul.Królewska 8 dz. nr 148; obr.7	SKALA
Rysunek: Schemat instalacji elektrycznej ZASILANIE – ROZDZIELNIA RG	Nr E.3

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Michał Sadowski	LOD/0589/PWOE/06	XI – 2019	
Branża	Elektryczna			